

HLDY-300路灯电缆故障测试仪[加强型]

路灯电缆故障测试新典范

HLDY-300 路灯电缆故障测试仪是在 200 型的基础上扩展了测距功能。可测故障点大致距离。提高测试效率。对干线电缆此项功能的好处更加明显。对灯杆间的故障判断解决方便。

【六大技术优势】

- 1、专为路灯行业设计，全面满足路灯电缆测试的需求。彩色液晶显示，触摸操作模式，全面升级版本；
- 2、测距、寻径、定点为一体的全数字机专利技术；
- 3、自动判断故障距离，测试中没有盲区。具备串口可外连电脑操作和管理；
- 4、独有的区域判断法、相间短路法、“软故障”定位法；
- 5、独有的电子摇表功能，判断故障轻松简单；
- 6、独有的故障箭头指示，测试清晰明了。

【技术指标】

发射机

测距模式

- ◆ 测试距离：20Km
- ◆ 测距方式：低压脉冲
- ◆ 显示方式：8 寸彩色触摸屏
- ◆ 脉冲宽度：0.05 μ s—2 μ s 五档
- ◆ 读数精度：1m
- ◆ 存储功能：80 幅波形
- ◆ 工作温度：-20 $^{\circ}$ C — 50 $^{\circ}$ C
- ◆ 体 积：365 \times 269 \times 169mm
- ◆ 重 量：5Kg

定点模式

- ◆ 工作方式：低频、高频、脉冲、绝缘测量
- ◆ 输出电压：5v~700v
- ◆ 负载匹配：自动
- ◆ 绝缘测量：10 Ω —50M Ω 500v 自动

接收机参见 HLDY-200 型接收机



彩色液晶触摸屏



发射、测距主机



接收机

带上测距功能的一体机。好！



- 彩色液晶、菜单直观
- 设置简单、实用方便



西安华傲

WWW.XAHUAAO.COM

电缆、管道测试专家

西安华傲通讯技术有限责任公司

地 址：西安市电子城电子西街 3 号西京国际电气中心 11 层
电 话：029—88239360/88239361 手机：13193302802
路灯事业部电话：029-68915846 传真：029—88239106
网 址：www.LD1718.com 邮 箱：huaaoludeng@163.com